



Großmembran Kondensator Bass Drum Mikrofon

Richtcharakteristik: Niere
Frequenzbereich: 18 Hz - 20kHz
Empfindlichkeit: 0.8 mV/Pa
Max. Schalldruck: 170 dB SPL
Impedanz: 108 Ω (symmetrical)
Lastwiderstand: > 1 k Ω
Spannungsversorgung: 48 V (< 2.2 mA)
Anschluss: XLR 3 pin
Abmessungen: 92 x 82 x 57 mm
Gewicht: 280 g

OC-B6 Key Features

- 1" Großmembran Kondensator Kapsel
- Austrian Audios proprietäres Open Acoustic Design
- 220° schwenkbares Drehgelenk für perfekte Positionierung
- Kein pre-EQ, Keine Filter im Audiobereich - purer Klang
- Subsonic Filter zur Unterdrückung unerwünschter Signale unter 20 Hz
- Diskreter Aufbau der Elektronik, keine ICs, extrem schnelle Transientenübertragung
- Äußerst kompaktes und robustes Design
- Integriertes Gewinde, keine Mikrofonklemme erforderlich, absolut zuverlässig
- Handgefertigt in Wien

CKR6-B capsule

- 1" Großmembran Kondensator Kapsel
- Randkontaktiert
- Speziell abgestimmt für extreme Schalldruckpegel
- Austrian Audios patentierter Keramikisolator
- Handmade in Vienna

